Topfield SBP 2010

1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko "OK".

2. Pomocí dálkového ovladače (navigační šipky) navolte položku "Instalace" a zmáčkněte tlačítko "OK".



3. V menu "Instalace" navolte pomocí dálkovém ovladači položku "Vyhledávání programů" a zmáčkněte tlačítko "OK" .

> Whiedavani programů	
SCIENCERS IN A PROPERTY AND A	
Nastavení LNB	
Systèm pro natáčení DiSEqC1.2	
USALS nastavení	
SAT/TP Editace	
Obnovení systému	
Aktualizace firmwaru	
Vyhledávání programů	
Vyhledávání všech nebo jen vybraných pr	rogramů

4. V memu "Vyhledávání programů" nastavte:

4.1 "Název satelitu" – šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte "Astra 3".

	99% Kvaŭ	
Název satelitu	Astra 3	
Režim vyhledávání	Auto	
Vyhledávání sítě	Zap	
FTA/Kódované	Jen GA	s
Vyhledávání		
Nastaveni LNB	9750/	10600
	Název	satelitu
	Výběr náz Stlačte tlačítko OK pr	vu satelitu. 10 zobrazení seznamu.

4.2 "Režim vyhledávání" - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte "Manual" a potvrďte tlačítkem "OK" na dálkovém ovladači.

Nažev satelitu Astra 3 Režim vyhledávání Imanual -12525 27500 V Vyhledávání sítě Vyp FTA/Kódované jen CAS Vyhledávání 9750/10600 Režim vyhledávání Režim vyhledávání		
Kezimi vyhledávání Manual -12525 27500 V Vyhledávání sítě Vyp FTA/Kódované Jen CAS Vyhledávání 9750/10600	Nazev satelitu	Astra 3
Vyhledávání sítě Vyp FTA/Kódované Jen CAS Vyhledávání Nastavení LNB 9750/10600 Režim vyhledávání	Rezim vyhledavani	Manual -12525 27500 V 5
FTA/Kódované jen CAS Vyhledávání Nastavení LNB 9750/10600 Režim vyhledávání	Vyhledávání sítě	Vip
Vyhledávání Nastavení LNB 9750/10600 Režim vyhledávání	FTA/Kódované	Jen CAS
Nastavení LNB 9750/10600 Režim vyhledávání	Vyhledávání	
Režim vyhledávání	Nastaveni LNB	9750/10600
		Režim vyhledávání
Výběr režimu vyhledávání.		Výběr režimu vyhledávání.

4.2.1 "Frekvence" – pomocí dálkovém ovladači (ciferník) vypište frekvenci "12070".

Naz	rev satelitu	Astr	a 3
2 Rež	im vyhledávání	Man	ual -11797 27500 V S
Vy	Re	dim vyhledávár	ní
FT:	Frekvence		11797 MHz
W	Přenosová rychlost		27500 KS/s
No	Polarizace	-	Vertikální
	Modulation	-	DVB-S
		-	
		-	
		Výběr reži	mu vyhledäväni.

4.2.2 "Přenosová rychlost" - pomocí dálkovém ovladači (ciferník) vypište rychlost "27 500".

4.2.3 "Polarizace" - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte "Horizontální".

4.2.4 "Modulation" - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte "DVB-S" a zmáčknete "Menu" na dálkovém ovladači pro návrat do předchozí nabídky .

Nă	rev satelitu	Astr	ra 3
Rei	tim vyhtedäväni	<+ Mar	ual -11797 27500 H S
Vy	Re	žim vyhledává	ní
FT.	Frekvence	66	11797 MHz
W	Přenosová rychlost		27500 KS/s
	Polarizace	0	Horizontální
	Modulation	100	DVB-S
		05	
		Výběr reži	mu vyhledäväni.

4.3 "Vyhledávání sítě" - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte "ZAP".

Režim vyhledávání Manual -11797.27500 H 3 Vyhledávání sítě IVyp FTA/Kódované Jen CAS Vyhledávání Nastavení LNB 9750/10600 Vyhledávání sítě	Název satelitu	Astra 3
Vyhledávání sítě ↔ Vyp FTA/Kódované Jen CAS Vyhledávání Nastavení LNB 9750/10600 Vyhledávání sítě	Režim vyhledávání	Manual -11797 27500 H S
FTA/Kódované Jen CAS Vyhledávání Nastavení LNB 9750/10600 Vyhledávání síté	Vyhledávání sitě	< Vyp
Vyhledávání 9750/10600 Vyhledávání síté	FTA/Kódované	Jen CAS
Nastaveni LNB 9750/10600 Vyhledávání sítě	Vyhledávání	
Vyhledáváni síté	Nastaveni LNB	9750/10600
		Vyhledávání sítě
Výběr režimu vyhledávání sitě.		Výběr režimu vyhledávání sítě.

4.4 "FT /Kodované" - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte "FTA + kódované".



4.5 "Vyhledávání" – potvrďte tlačítkem "OK" na dálkovém ovladači.

- 5. Spustí se vyhledávání programů. Po ukončení vyhledávání nabídne receiver shrnutí. Pro potvrzení zmáčkněte tlačítko "OK" na dálkovém ovladači.
- Pro návrat ke sledování programů zmáčkněte tlačítko "Exit" na dálkovém ovladači.
 Nově naladěné programy naleznete na konci vašeho seznamu programu.

TV Programy	RADIO P	rogramy
0002 JOJ PLUS		
0003 TA3		
0004 2 1	Indivial ukontenal	
0005 NGC	tedavam ukonceno:	
0007 Discover		
0008 NG Wild 11 TV, 0 V	whied avani Radio progra	mù
0009 Retro Mu Pok	račujte stlaćenim OK	
0010 ZIVA		
0011 bebe tv		
		1005
stra 3, 11797 MHz, Horizont	álni, 27500 KS/s, 3/4, 0	W8-S
W Předcházející menu DUT Exi	t.	